

1.9 Об ухудшении своего здоровья, в том числе травмировании работник немедленно сообщает директору школы и специалисту по охране труда.

1.10 Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда, установленные законодательством РФ, правилами и инструкциями. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность дисциплинарную, материальную, уголовную – в зависимости от последствий, вызванных нарушением.

## 2 Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы необходимо:

- проверить исправность спецодежды, спецобуви на отсутствие внешних повреждений, надеть спецодежду;
- проверить состояние электрооборудования: наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей;
- проверить соответствие ручного инструмента на соответствие требованиям.

2.2 Подготовить рабочее место:

- произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты «Не включать – работают люди!»;
- при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат «Стой! Опасно для жизни!».

2.3 Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда

2.4 При обнаружении каких-либо неисправностей к работе не приступать.

## 3 Требования охраны труда во время работы

3.1 При выполнении работ не допускать нарушений требований охраны труда.

3.2 В течение рабочего дня:

- содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать рабочее место и проходы;
- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда;
- не поручать свою работу посторонним лицам;
- применять для работы исправное оборудование.

3.3 Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим ударам, не допускать падений.

Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления.

Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.