

3.4 При необходимости пользоваться переносной электролампой, применять электролампу безопасного типа, напряжением не выше 12 вольт.

3.5 При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо проверить:

- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);

- наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

- устойчивость лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может скользнуть с места или быть случайно сдвинута).

Следует надежно закрепить верхний конец приставной лестницы для предотвращения его смещения. При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен стоять сотрудник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному рабочему;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней инструмент;

- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;

- работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

3.6 Требования, предъявляемые к правильному использованию средств индивидуальной защиты: костюм должен быть застегнут на все пуговицы, полностью закрывать туловище и руки до запястья, не содержать в карманах острые и бьющиеся предметы.

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 Возможные аварийные ситуации, в том числе чрезвычайные ситуации:

- пожар (возгорание, задымление);

- угроза совершения (совершение) террористического акта;

- авария на химически опасном объекте;

- происшествия, связанные с системой жизнеобеспечения: отключение электроснабжения, прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации.

4.2 В случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации директору.

4.3 При возникновении аварийной ситуации:

- немедленно прекратить работу, отключить от электросети оборудование;

- сообщить об аварии директору николы (заместителю директора);

- принять участие в ликвидации аварийной ситуации, если это не угрожает жизни и здоровью.

4.4 Сообщить директору, специалисту по охране труда о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников, в том числе о произошедшем несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравлении), о получении травмы.